



AUDIO/VIDEO TRANSMITER I RISIVER

REF. 7167

DIGIDOM AV 5.8 GHz

Broj TV prijemnika u istom stanu ili kući je sve veći, pa je sve veća i potreba za bežičnim prenosom AV signala od IP modema, set-top prijemnika, DVD-a... iz centralne dnevne sobe do televizora u drugim sobama.

Starije verzije AV sendera rade na frekvenciji u opsegu 2,4 GHz tako da su vrlo često ometane od WLAN-a i drugih Wireless uređaja koji rade u istom opsegu. Televes je lansirao novi AV sender sa 8 frekvencija u opsegu od 5,8 GHz kojim se ovi problemi izbegavaju.

- **5.8GHz** transmiter i risiver
- moguć izbor 8 kanala
- A/V prenos bez interferencija
- Funkcija propertlavanja signala
- **Mala potrošnja**
- IR daljinski upravljač

REF OPIS

7167 DIGIDOM AV 5.8GHz

TRANSMITER I RISIVER

DIGIDOM AV 5.8 GHz

VISOKA RADNA FREKVENCIJA MINIMIZIRA MOGUĆNOST INTERFERENCIJA SA DRUGOM OPREMOM

KARAKTERISTIKE

Za situacije gde nije moguće povezati TV preko koaksijalnog RTV izlaza distributivne mreže.

Brza i laka instalacija omogućava pristup sadržajima (satelitski risiver, set-top box, DVD player, itd....) u svakom delu kuće, bez provlačenja dodatnih kablova.

U situacijama, gde radi više od jednog DIGIDOM 5,8 GHz uređaja, u okviru iste instalacije ili izbegavanja smetnji sa sličnim uređajima u blizini, možete izabrati jedan od osam različitih kanala, koristeći mikro-svičeve na zadnjem delu uređaja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Transmiter (TX)			
Kanal/Frekvencija	(Nº / MHz)	1 / 5733	5 / 5809
		2 / 5752	6 / 5828
		3 / 5771	7 / 5847
		4 / 5790	8 / 5866
Izlazni nivo	(dBm)	10	
Video ulazni nivo	(Vpp)	1	
Audio ulazni nivo	(Vpp)	1	
Video ulazna impedansa	(ohm)	75	
Audio ulazna impedansa	(ohm)	600	
Napajanje	(Vdc, 300 mA)	9	
Potrošnja	(mA)	150	
Dimenzije pakovanja	(mm)	129 x 113 x 36	
Risiver (RX)			
Izlazni nivo A/V	(Vpp)	1	
Osetljivost risivera	(dBm)	-85	
Napajanje	(Vdc, 300 mA)	9	
Potrošnja	(mA)	270	
Kontrolna IR frekvencija	(MHz)	433.99	
Dimenzije pakovanja	(mm)	129 x 113 x 36	

TIPIČNA APLIKACIJA

